



**2-х канальное вращающееся
сочленение УКВ диапазона**

*Подводит два отдельных УКВ сигнала к
вращающейся антенне*

UHF DUAL CHANNEL ROTARY JOINT

*Feeds two separate high power RF signals to
rotating antenna*



| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Диапазон частот | 100 MHz – 200 МГц | Frequency range | 100 MHz – 200 MHz |
| Входной/выходной импеданс | 50 Ом | Input/output impedance | 50 Ohm |
| Импульсная мощность | ≤ 30 кВт | Peak power | ≤ 30 KW |
| Средняя мощность | ≤ 3 кВт | Average power | ≤ 3 KW |
| Вносимые потери | ≤ 0.15 дБ | Insertion loss | ≤ 0.15 dB |
| Неравномерность КСВН | 1: 1.3 / 1: 1.2 | VSWR variation | 1: 1.3 / 1: 1.2 |
| Неравномерность фазы | +/- 2 град | Phase variation | $\leq +/- 2$ deg |
| Межканальная развязка | ≤ -60 дБ | Cross talk between channels | ≤ -60 dB |
| Соединители | DIM 7/16 | Connectors | DIM 7/16 |

Alikhanian 1, Ashtarak
0203, Armenia

Tel: +374 10 287850
E-mail: sales@irphe.am
<http://www.irphe.am/>

Армения, 0203
Аштарак, Алиханян 1

тел. +374 10 287850
эл.почта: sales@irphe.am
<http://www.irphe.am/>